

Odbiorniki
zdalnego
sterowania

Nadajniki
zdalnego
sterowania

Sterowniki
do automatyki
bramowej

Akcesoria
do automatyki
bramowej

Napędy
do automatyki
bramowej

Kontrola
dostępu



slimflash



- funkcja synchronizacji nadajnik - odbiornik
- podwójny przekaźnik na wyjściu
- efektowna brygoszczelna obudowa
- wyjścia stykowe NO lub NC
- wysoka odporność na zakłócenia z obcych źródeł światła

Fotokomórka SLIMFLASH jest podwójnym elementem bezpieczeństwa w automatyce bramowej – barierą bezpieczeństwa oraz lampą sygnalizacyjną. Wąska obudowa z obrotową optyką dają szerokie możliwości montażu. Wbudowana lampa sygnalizacyjna LED upraszcza instalację automatyki a użyte w niej światło LED gwarantuje wieloletnią, bezobsługową pracę. Umieszczenie lamp na granicach szerokości światła bramy oprócz standardowej funkcji ostrzegawczej, wskazuje wjazd w warunkach ograniczonej widoczności.



▶ Parametry podstawowe

gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x głęb. x wys.): 38x36x145mm
sposób montażu: obudowa natynkowa, bryzgoszczelna, IP-54
materiał obudowy: ABS, poliwęglanowe klosze
temperatura pracy (min./max.): -20°C / +55°C
waga: 165g

▶ Parametry fotokomórki

gwarantowany zasięg działania: 1-15m
regulacja kąta patrzenia: 200° w poziomie
zasilanie nadajnika i odbiornika: 12...24VAC/DC ±10%
pobór prądu odbiornika: max. 25mA
pobór prądu nadajnika: max. 25mA

▶ Parametry lampy sygnalizacyjnej

zasilanie lampy sygnalizacyjnej: 12...24VAC/DC ±10%
pobór prądu lampy sygnalizacyjnej: 2x120mA
moc: 2x3W
technologia: LED
żywoćność: <50 000h
odporność na wstrząsy i wibracje: wysoka

▶ Elementy wykonawcze

wyjścia stykowe (typ / maksymalne obciążenie): NO lub NC / 1A (24VAC/DC)

▶ Funkcjonalność

regulowany kąt patrzenia: 200° w poziomie w nadajniku i odbiorniku, umożliwia zamontowanie fotokomórki na płaszczyźnie równoległej do płaszczyzny bramy
interfejs użytkownika: diody świecące, sygnalizujące podłączenie zasilania oraz ułatwiające synchronizację promienia nadajnika z odbiornikiem
dodatkowe zabezpieczenie: układ wyjściowy o zwiększonym stopniu bezpieczeństwa (w przypadku uszkodzenia, wyjście fotokomórki przechodzi zawsze w stan naruszenia)
zabezpieczenie przed zakłócaniem się 2 par fotokomórek: tak, funkcja synchronizacji (wymaga zasilania AC)