

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

H93/RX2RC/I



KOD	OPIS	SZT/PALETA
H93/RX2RC/I	Wtykowy odbiornik radiowy z kodem kroczy 2-kanaowy 433,92 Mhz (1000 zarejestrowaniu kodu) do centrali sterujcych serii H70, B70, EDGE, CTRL i F70.	10

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zasilanie sieciowe standard	5V DC
Absorpcja	18mA
Temperatura pracy	-10+55°C
Liczba kanałów	2
Kodyfikacja	Kodem kroczy
Modulacja	AM/ASK
Czestotliwosc nosna	433.92 MHz
Wyjscia	Open collector
Zarejestrowaniu kodu	250/1000
Wrazliwosc	-107 dBm
Impedancja wejsciowa	50 O
Wymiary (L x W x H)	38 x 67 x 12,2
Waga produktu zapakowanego (Kg)	0,03
Liczba paczek przypadajacych na palete	10

